

LAMPADA LED RICARICABILE USB BARRA LUMINOSA LUCE 4000K IP40 SENSORE MOVIMENTO

CODICE: BARLED-21

Descrizione

Lampada LED 3W con clip ad aggancio magnetico ideale come luce per sotto pensili in cucina, per illuminare cabine armadio e scaffali, è dotata di batteria interna ricaricabile e sensore di movimento che consente un notevole risparmio della batteria, accendendo la luce soltanto al movimento. Inoltre le 2 clip in dotazione sono munite di adesivo 3M per il fissaggio a soffitto/ parete o su diversi superfici.




La lampada è disponibile in 3 differenti lunghezze 24-40-60 cm ed è dotata di LED integrati per una potenza di 1,5-3-3,5 W con temperatura di luce 4000K. Facile da installare, non richiede cablaggio di fili o particolari installazioni, basta posizionare le 2 clip ed agganciare la lampada. Inoltre la lampada ha un grado di protezione IP40 adatta per essere installata anche in ambienti con presenza di vapori e condensa, come ad esempio la cucina. La batteria interna ha un'ottima autonomia con un tempo di ricarica di circa 2 ore.

Realizzata in alluminio di color argento può essere installata ovunque c'è bisogno di una fonte di luce dove non è possibile installare una lampada tradizionale a 230V. La lampada ha un angolo di luce diffuso di 120 gradi. In dotazione viene fornito il cavo USB per ricaricare la batteria. Inoltre al lato è presente un selettore per spegnere la lampada oppure scegliere tra la modalità automatica (che attiva il sensore) e quella fissa.

Caratteristiche del prodotto

- a) Utilizza una sorgente luminosa a LED di alta qualità, illuminando dolcemente e comodamente.
- b) Dotata di sensore di movimento PIR a infrarossi, rileva la presenza di una persona nell'area di 3m di distanza ed automaticamente si accende e rimane accesa per 18 secondi, spegnendosi automaticamente quando la presenza si allontana dal raggio.

c) L'installazione di questo prodotto è semplice e pratico. Non c'è bisogno di avvitare, è necessario utilizzare solo l'adesivo per attaccare le due lastre magnetiche.



d) È possibile scegliere tra 3 modalità di lavoro:
AUTO-ON-OFF



Istruzioni per l'uso

- a) Unire l'inserito in ferro con colla biadesivo con l'adesivo di attrazione magnetica del lampadario. Togliere la carta protettiva e incollare nella posizione desiderata.
- b) Premere il pulsante lasciando acceso, la lampada rimane accesa nel tempo.
- c) Premere il pulsante lasciando in auto, l'apparecchio entra in modalità automatica, quando rileva una presenza nel raggio di 3m la luce rimane accesa per 18 secondi, spegnendosi in assenza di movimento.
- d) Premere il pulsante OFF per spegnere la lampada.

Osservazioni

- a) Il prodotto non è impermeabile, non utilizzare in ambienti umidi o bagnati.
- b) Non installare il prodotto in luoghi con forte illuminazione o vicino all'ingresso o all'uscita dell'aria calda o freddo per non intaccare la sensibilità dell'apparecchio ed evitare che si verifichino errori in esso.
- c) Quando la luce si attenua, caricare immediatamente l'apparecchio. Al momento della ricarica della lampada l'indicazione è rossa e quando è carica diventa verde.
- d) Quando il prodotto è nel periodo di garanzia, non smontarlo in modo da non perdere la Garanzia.

Specifiche tecniche:

Marchio	Silamp
Potenza	1.5W - 3W - 3.5W
Tensione di funzionamento	5V DC 1A
Rendimento luminoso	>80
Tecnologia	40 - 73 - 115 LED
Intensità luminose	135 lm- 270 lm- 315 lm
Temperatura luce	Tonalità di luce 4000k
Angolo di rilevamento	120°
Distanza di rilevamento	3 metri
Tempo di accensione al rilevamento presenza	18 secondi circa
Tipo di installazione	fissaggio di 2 piastre magnetiche con adesivo 3M
Materiali	Alluminio e PC
Colore (finitura)	Argento metallizzato
Diffusore	Opaco
Durata media	> 20.000 h
Temperatura di funzionamento	da -20°C a 50°C
Certificazioni	CE e Rohs
Classe di efficienza	A+
Caratteristiche Led	Non dimmerabile
Misure	Lunghezze disponibili: 24 cm - 40 cm - 60cm Larghezza: 4 cm Altezza: 1 cm Lunghezza cavo: 50 cm

Luoghi di utilizzo

Cantina, ripostiglio, corridoio, vano scala, angolo parete, camere da letto. Perfetta per illuminare zone buie come interni di armadi, scaffali, cassetti, sotto pensili.